

# Datenblatt & Bedienungsanleitung

## Modell: US-60V24G

LED-Netzteil für 24 Vdc Konstantspannung

2,5 A (60 W) max., IP20, unabhängige Installation, nicht-dimmbare

Flackerfrei gemäß IEEE 1789



## Explosionszeichnung



## Elektrische Daten

<b>Nenneingangsspannung</b>	220...240 Vac	
<b>Eingangsspannungsbereich</b>	176...264 Vac	
<b>Eingangsspannungsbereich (DC)</b>	175...280 Vdc	
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz	
<b>Leistungsfaktor (<math>\lambda</math>)</b>	$\geq 0,95$	
<b>Eingangstrom</b>	0,35 A max.	
<b>Leerlaufverluste</b>	$\leq 0,5$ W	
<b>Einschaltstrom</b>	30 A max.	
<b>Ableitstrom</b>	$< 250$ $\mu$ A	
<b>Ausgangsspannung</b>	24 Vdc	
<b>Ausgangsstrom</b>	0...2,5 A	
<b>Nennausgangsleistung</b>	60 W max.	
<b>Effizienz</b>	$\geq 87$ %	Vollast, 230 Vac
<b>Lebensdauer</b>	$> 65.000$ h	
<b>Dimmbar</b>	Nein	

## Betriebsbedingung

<b>Umgebungstemperatur (<math>t_a</math>)</b>	-25...+45 °C	
<b>Max. Oberflächentemperatur (<math>t_c</math>)</b>	90 °C	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Schutzart</b>	IP20	

## Schutzeinrichtung

<b>Kurzschlusschutz</b>	Ja *	
<b>Überstromschutz</b>	Ja *	120...180 %
<b>Überspannungsschutz</b>	Ja *	110...150 %

(\*) Der Ausgang schaltet sich aus und wird wiederhergestellt, nachdem das Problem beseitigt und der Netzteil erneut gestartet wird.


## Normen

<b>Normen</b>	EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 62384, EN 55015, EN 61547 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
<b>Kennzeichen</b>	CE, UKCA	
<b>RoHS übereinstimmend</b>	Ja	


## Installation

<b>Art der Installation</b>	Unabhängige Installation	
<b>Art des Anschluss</b>	Schraubklemme	
<b>Leitungsquerschnitt, eingangseitig</b>	0,75...1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>Leitungsquerschnitt, ausgangseitig</b>	0,75...1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>Abisolierlänge, eingangseitig</b>	6,0 mm	
<b>Abisolierlänge, ausgangseitig</b>	6,0 mm	
<b>Leistungsschalter / circuit breaker (230V)</b>	10A Typ B: 27 Stk. 16A Typ B: 44 Stk. 20A Typ B: 55 Stk.	10A Typ C: 44 Stk. 16A Typ C: 70 Stk. 20A Typ C: 87 Stk.

## Abmessung



## Anschlussplan



## Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter [www.illuburg.de/infocenter](http://www.illuburg.de/infocenter) herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

## Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH  
Droopweg 31  
20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800  
E-Mail: [info@illuburg.de](mailto:info@illuburg.de)  
Website: [www.illuburg.de](http://www.illuburg.de)

